

DYNASCAN

R-38

Walkie-talkie PMR-446 de Uso Libre con IP67 y Función Replay



Garantiza una **protección total** contra el polvo y arena, y una protección contra los efectos de inmersión temporal

Transceptor portátil **PMR-446** sin licencia, **fiable y robusto**, ideal **para sectores profesionales exigentes**. Combina el estándar **IP67**, con la **Función Replay** y una **batería de larga duración** pensada para **cubrir largas jornadas de trabajo**.



Una solución de **alto rendimiento** con excelente calidad de audio para **empresas que buscan eficiencia y fiabilidad**.

DESTACADOS

- ▶▶ **Función REPLAY:** grabación y reproducción de las últimas transmisiones
- 📺 **Gran pantalla LED a color** legible desde cualquier ángulo
- 🔋 **Batería de larga duración / Carga USB tipo C**
- 2x)) **Función Doble Escucha (DW)**

Diseñado para profesionales de cualquier sector

Logística e industria
Seguridad y vigilancia
Hostelería y eventos



DYNASCAN R-38

Walkie-talkie PMR-446 Uso Libre
IP67 con Función Replay



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Rango de frecuencias:** PMR 446
446.00625 MHz – 446.19375 MHz (Tx/Rx)
- **16 canales**
- **Canalización:** 12.5 kHz
- **Estabilidad de frecuencia:** ± 2.5 ppm
- **Tipo de modulación:** FM (11K0F3E)
- **Batería de alta capacidad:**
Ion-Litio 3.7 V/2000 mAh (7.4 Wh)
- **Consumo:** ≤ 0.8 A
- **Squelch (SQL)** ajustable
- Selección del tipo de escaneo
- Función **reducción de ruido (NCR)**
- Función **"VOX"**
- **Peso:** 200g (con batería)

CONTENIDO

- Transceptor
- Antena integrada
- Pinza de cinturón
- Cargador de sobremesa
- Alimentador AC/DC
- Cable USB-C
- Manual de instrucciones



Entrada de
carga USB
tipo C



Conexión
tipo K

FUNCIÓN REPLAY

Graba automáticamente todos los mensajes recibidos y memoriza los **20 últimos**.

Si el receptor no ha podido escuchar el último mensaje por cualquier motivo, tan solo tiene que apretar el botón **"REPLAY"** para reproducirlo y escucharlo de nuevo (hasta 20 mensajes).

